



L	A	P
162,6 mm	30 mm	105,6mm



Comunicação telefônica para microempresas

- » Mais economia na conta telefônica de pequenos comércios, como escritórios, consultórios, salões de beleza, entre outros.
- » Controle de acesso através da abertura de portas e portões diretamente pelo telefone (apenas no MiniCom Solução Plus).
- » Sem linhas exclusivas: a máquina de cartão fica conectada como um ramal e só ocupa a linha telefônica quando estiver em uso.
- » Até 2 linhas: mais economia com a possibilidade de escolher planos de operadoras diferentes.
- » Seleção automática de linhas.
- » Permissões diferenciadas para ramais.
- » Funções: Conferência, Siga-me, Não perturbe, Chamada em espera e Bloqueio de chamadas.



ATENDA PELO
TELEFONE OU
CELULAR



MAIS
PRODUTIVIDADE
E ECONOMIA



PLUG & PLAY:
FÁCIL INSTALAÇÃO

Desenvolvido especialmente para micro e pequenos negócios, o MiniCom possui as funções de uma central telefônica com a facilidade de instalação dos telefones comuns. Com ele, as empresas podem ter uma comunicação mais profissional e ainda economizar na conta telefônica.

Especificações técnicas

Capacidade	2 linhas telefônicas, 2 ramais com fio e 5 ramais sem fio
Enlaces	2 ramais sem fio falam ao mesmo tempo em ligações com os ramais com fio e linhas telefônicas. Não há limites de enlace entre ramais com fio e linhas telefônicas.
Numeração dos ramais com fio	21 e 22
Numeração dos ramais sem fio	31 a 35
Ramais que podem operar o sistema	Todos os ramais poderão realizar todas as operações do sistema
Frequência operacional do sem fio	De 1910 a 1920 MHz
Protocolo sem fio	DECT 6.0
Tipo de antena	Interna
Sinalização	Tons (DTMF)
Alcance dos ramais com fio	1000 Ω (incluindo o aparelho telefônico)
Alcance das linhas para operadoras	2000 Ω
Alcance dos ramais sem fio	Sem barreiras: aproximadamente 200 metros Com barreira: o alcance dos ramais dependerá do tipo de barreira e do dimensionamento do espaço geográfico
Fonte de energia externa (alimentação AC)	Entrada: 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range (automático) Saída: 12 V/1 A
Proteção para as operações alteradas do cliente	Programação salva em memória interna, não volátil.
Proteção elétrica	A central possui proteção contra transientes nas entradas de linhas telefônicas, ramais com fio e alimentação elétrica (AC).
Na falta de energia	As linhas telefônicas 1 e 2 são automaticamente acopladas aos ramais 21 e 22 respectivamente, não deixando o sistema sem comunicação.
Potência máxima	12 W
Dimensões (L x A x P)	162,6 x 30 x 105,6 mm
Peso	400 g
Temperatura recomendada	0° a 40° C