



### Sirene smart

- » Tecnologia ZigBee
- » Potência sonora de 100dB
- » Configure pelo app IZY
- » Necessita de um HUB da linha IZY para funcionamento



Adicione mais segurança ao seu sistema de automação IZY. A Sirene Smart ISI 1001 possui um alarme visual e sonoro de 100dB. A sirene pode disparar caso o algum sensor seja violado ou conforme programado através do app IZY. Necessita de um HUB da linha IZY para funcionamento.

### Especificações técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Potência sonora	100dB
Alimentação	DC12V através de fonte de alimentação 100-240V 50/60HZ
Bateria interna	3,7V Lítio, para uso em falta de energia, o Hub precisa estar ligado/"energizado" durante a falta de energia
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP IZY
Tensão para indicação de bateria baixa	3,5±0,2V
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	80 x 80 x 35 mm
Peso	0,178 kg

Fotos do produto

